

NABÍJECÍ SVÍTILNA 2132 CZ

Nabíjecí svítilna je navržena pro široké použití při práci a v dílně, při pobytu v přírodě, v okolí domu či chaty.

Popis:

Reflektor:	6x LED - kužel světla
Reflektor na boku svítilny:	3W LED COB
akumulátor:	Li-Ion 3,7V/2000mAh
adaptér:	prim. 230V ~/50HZ, sec 9V/300mA

Příslušenství: autokabel 12V

Funkce SVÍCENÍ

Stisknutím vypínače postupně volíte provoz:

Zapnuto bodové světlo / Zapnuto - rozptýlené světlo 3W COB / Vypnuto

světlo tvoří buď kužel světla s delším dosvitem nebo silné rozptýlené světlo.

- **POZOR** reflektor v průběhu svícení může být **HORKÝ**. Nedotýkejte se paraboly, nestavte na povrchy, které se mohou teplem poškodit.

NABÍJENÍ 230V

V průběhu nabíjení nepoužívejte svítilnu. Mějte ji **VYPNUTOU**. Hrozí trvalé poškození svítilny

- připojte konektor do svítilny a zapojte adapter do sítě 230V~ - indikátor se rozsvítí červeně - probíhá nabíjení. Po plném nabití se barva indikátoru změní na zelenou.
- doba nabíjení je 8 - 10 hod., nenabíjejte déle než 12 hod.
- před prvním svícením nebo po úplném vybití akumulátoru, nabíjejte 12 hod.
- nabíjejte vždy, když intenzita světla poklesne
- nabíjejte vždy po ukončení fáze svícení, ukládejte svítilnu vždy nabitou - jinak zkracujete životnost akumulátoru
- akumulátor nabíjete vždy nejpozději jednou za 3 měsíce, pokud není svítilna v provozu

12V autobaterie

- připojte konektor autokabelu do svítilny a zapojte jej do zásuvky autozapalovače - probíhá nabíjení
- doba nabíjení je 4-6 hod., nenabíjejte déle než 6 hod.
- odpojte svítilnu
- při úplném vybití akumulátoru je doba nabíjení 8 hod.

SVĚTLO NA BOKU 3W COB

Pokud potřebujeme úsporné silné světlo, můžeme využít 3W LED COB na boku svítilny. Tato nejmodernější technologie poskytuje silné světlo, které vyzařuje z celého povrchu čipu.

OTOČNÁ RUKOJEŤ

Rukojeti je možné jí otáčet a nastavit tak potřebný úhel svícení.

MAGNET

Ve dně je umístěn silný magnet, který zajišťuje bezpečné přichcení svítilny na železných předmětech. To je možné využít třeba při montážních pracích a podobně.

Výměna žárovky

- protože životnost LED je cca 50.000 hod nepředpokládáme výměnu LED

Výměna akumulátoru

Při neodborné výměně akumulátoru může dojít k poškození svítilny a jejích dílů. Doporučujeme odeslat svítilnu k výměně akumulátoru za úhradu včetně dodání nového akumulátoru, do našeho servisního střediska nebo ji svěřte odborné dílně.

UPOZORNĚNÍ

Tato svítilna není hračka, nedovolte dětem manipulaci s ní

- svítilnu nepoužívejte k jiným účelům než je určena, nezasahujte do konstrukce svítilny, nerozebírejte ji
- nabíjejte na suchém místě - hrozí úraz el. proudem.
- používejte vždy pouze přiložený adapter, nerozebírejte ho a neopravujte ho - možnost úrazu nebo požáru
- nevystavujte svítilnu dešti, sněhu a páře, silným otřesům a pádům
- neskladujte svítilnu v místě extrémního tepla nebo přímých slunečních paprsků
- před uložením musí být svítilna chladná
- nesviťte svítilnou přímo do očí lidem ani zvířatům - hrozí poškození zraku
- pokud svítilnu delší dobu nepoužíváte, nabíjejte ji minimálně jednou za 3 měsíce
- při případné výměně akumulátoru zachovejte vždy správnou polaritu - hrozí nebezpečí požáru
- akumulátor nevystavujte vysoké teplotě, nevhazujte do ohně - hrozí nebezpečí výbuchu
- akumulátor nevyhazujte do odpadu - odevzdávejte ho na sběrné místo
- záruka 24 měsíců.

Made in P.R.C
Import PAVexim

NABÍJACIE SVIETIDLO 2132 SK

Nabíjacie svetidlo je navrhnuté pre široké použitie pri práci a v dielni, pri pobyte v prírode, v okolí domu či chaty.

Popis:

Reflektor:	6x LED-kužel svetla
Reflektor na boku svetidla:	3W LED COB rozptýlené svetlo
Akumulátor:	Li-Ion 3,7V/2000mAh
Adaptér:	prim 230V ~/50HZ, sec 9V/300mA

Príslušenstvo: autokábel 12V

Funkcie

SVIETENIE

Stlačením vypínača postupne volíte prevádzku:

Zapnuté bodové svetlo / Zapnuté-rozptýlené svetlo 3W COB / Vypnuté

svetlo tvorí buď kužel svetla s dlhším dosvitom alebo silné rozptýlené svetlo.

- **POZOR** reflektor v priebehu svietenia môže byť **HORÚCI**. Nedotýkajte sa paraboly, nestavajte na povrchy, ktoré sa môžu teplom poškodiť.

NABÍJANIE 230V

- **V priebehu nabíjania nepoužívajte svetidlo.** Majte ho **VYPNUTÉ**. Hrozí trvalé poškodenie svetidla.
- Pripojte konektor do svetidla a zapojte adaptér do siete 230V~ - indikátor sa rozsvieti červeně - prebieha nabíjanie. Po plnom nabití sa farba indikátora zmení na zelenú.
- Doba nabíjania je 8 - 10 hod, nenabíjajte dlhšie ako 12 hod
- Pred prvým svietením alebo po úplnom vybití akumulátora, nabíjajte 12 hod
- Nabíjajte vždy, keď intenzita svetla klesne
- Nabíjajte vždy po ukončení fázy svietenia, ukladajte baterku vždy nabitú - inak skracujete životnosť akumulátora
- Akumulátor nabite vždy najneskôr raz za 3 mesiace, ak nie je svetidlo v prevádzke

12V autobatérie

- Pripojte konektor autokáblu do svetidla a zapojte ho do zásuvky autozapaľovača - prebieha nabíjanie
- Doba nabíjania je 4-6 hod, nenabíjajte dlhšie ako 6 hod
- Odpojte baterku
- Pri úplnom vybití akumulátora je doba nabíjania 8 hod

SVETLO NA BOKU 3W COB

Ak potrebujeme úsporné silné svetlo, môžeme využiť 3W LED COB na boku svetidla. Táto najmodernejšia technológia poskytuje silné svetlo, ktoré vyžaruje z celého povrchu čipu.

OTOČNÁ RUKOVÄŤ

Rukoväť je možné ju otáčať a nastaviť tak potrebný uhol svietenia.

MAGNET

Vo dne je umiestnený silný magnet, ktorý zaisťuje bezpečné pričnení svetlá na železných predmetoch. To je možné využiť napríklad pri montážnych prácach a podobne.

Výmena žiarovky

Pretože životnosť LED je cca 50.000 hod nepredpokladáme výmenu LED.

Výmena akumulátora

Pri neodbornej výmene akumulátora môže dôjsť k poškodeniu svetidla a ich dielov. Odporúčame odoslať svetidlo k výmene akumulátora za úhradu vrátane dodaní nového akumulátora, do nášho servisného strediska alebo jej zverte odbornej dielni.

UPOZORNENIE

Toto svetidlo nie je hračka, nedovoľte deťom manipuláciu s ňou

- Svetidlo nepoužívajte na iné účely ako je určená, nezasahujte do konštrukcie svetidla, nerozoberajte ju
- Nabíjajte na suchom mieste - hrozí uraz el. prúdom.
- Používajte vždy len priložené adapter, nerozoberajte ho a neopravujte ho - možnosť úrazu alebo požiaru
- Nevystavujte baterku dažďu, snehu a pare, silným otrasom a pádom
- Neskladujte svetidlo v mieste extrémneho tepla alebo priamych slnečných lúčov
- Pred uložením musí byť svetidlo chladná
- Nesviette svetidlom priamo do očí ľuďom ani zvieratám - hrozí poškodení zraku
- Ak baterku dlhšiu dobu nepoužívate, nabíjajte ju minimálne raz za 3 mesiace
- Pri prípadnej výmene akumulátora zachovajte vždy správnu polaritu - hrozí nebezpečenstvo požiaru
- Akumulátor nevystavujte vysokej teplote, nevhadzujte do ohňa - hrozí nebezpečenstvo výbuchu
- Akumulátor nevyhadzujte do odpadu - odovzdávajte ho na zberné miesto
- Záruka 24 mesiacov.

Made in P.R.C
import PAVexim